



NOBREAK PP 3000 SENOIDAL

Principais Características

- Indicado para automatizadores de portão e CFTV
- Entrada e saída de tensão AC: 110V/220 (chave seletora)
- Entrada de tensão DC: 24V
- Onda senoidal pura
- Conector de engate rápido para bateria
- Compatível com central inversora

O nobreak PP3000 é destinado à alimentação de automatizadores de portões, sistemas de CFTV e equipamentos de segurança eletrônica. Com saída AC com forma de onda senoidal pura, garantindo compatibilidade com cargas sensíveis e fontes com PFC ativo. Projetado para utilização com banco de baterias externo, com capacidade de até 115 Ah, permitindo autonomia de até 2 horas, conforme a carga aplicada.

Indicado para aplicações residenciais, comerciais e condominiais, assegurando fornecimento contínuo de energia em condições de falha da rede elétrica. Recomendado o uso de baterias estacionárias.

Especificações Técnicas

Potência de pico	2100 Watts
Tensão de entrada e saída	110/220V (chave seletora)
Frequência	60Hz
Tempo de transferência	< 8 ms
Forma de onda	Senoidal pura
Tomadas	4 -Padrão NBR 14136
Proteção	Sobrecorrente, Subtensão das baterias
Conector para bateria externa	Cabo com engate rápido de 8mm/ terminal olhal
Carregador de bateria	5A
Automatizador	4x 1/2 HP
Dimensões (C x L x A)	380 x 170 x 215 (mm)





NOBREAK PP 2000 SENOIDAL

Principais Características

- Indicado para automatizadores de portão e CFTV
- Entrada e saída de tensão AC: 110V/220 (chave seletora)
- Entrada de tensão DC: 24V
- Onda senoidal pura
- Conector de engate rápido para bateria
- Compatível com central inversora

O nobreak PP2000 é destinado à alimentação de automatizadores de portões, sistemas de CFTV e equipamentos de segurança eletrônica. Com saída AC com forma de onda senoidal pura, garante compatibilidade com cargas sensíveis e fontes com PFC ativo. Projetado para utilização com banco de baterias externo, com capacidade de até 115 Ah, permitindo autonomia de até 2 horas, conforme a carga aplicada.

Indicado para aplicações residenciais, comerciais e condominiais, assegurando fornecimento contínuo de energia em condições de falha da rede elétrica. Recomendado o uso de baterias estacionárias.

Especificações Técnicas

Potência de pico	1400 Watts
Tensão de entrada e saída	110/220V (chave seletora)
Frequência	60Hz
Tempo de transferência	< 8 ms
Forma de onda	Senoidal pura
Tomadas	4 -Padrão NBR 14136
Proteção	Sobrecorrente, Subtensão das baterias
Conector para bateria externa	Cabo com engate rápido de 8mm/ terminal olhal
Carregador de bateria	5A
Automatizador	2x 1/2 HP / 750W
Dimensões (C x L x A)	380 x 170 x 215 (mm)





NOBREAK PP 1600 SENOIDAL

Principais Características

- Indicado para automatizadores de portão e CFTV
- Entrada e saída de tensão AC: 110V/220 (chave seletora)
- Entrada de tensão DC: 24V
- Onda senoidal pura
- Conector de engate rápido para bateria
- Compatível com central inversora

O nobreak Pp1600 é destinado à alimentação de automatizadores de portões, sistemas de CFTV e equipamentos de segurança eletrônica. Com saída AC com forma de onda senoidal pura, garante compatibilidade com cargas sensíveis e fontes com PFC ativo. Projetado para utilização com banco de baterias externo, com capacidade de até 115 Ah, permitindo autonomia de até 2 horas, conforme a carga aplicada.

Indicado para aplicações residenciais, comerciais e condominiais, assegurando fornecimento contínuo de energia em condições de falha da rede elétrica. Recomendado o uso de baterias estacionárias.

Especificações Técnicas

Potência de pico	1100 Watts
Tensão de entrada e saída	110/220V (chave seletora)
Frequência	60Hz
Tempo de transferência	< 8 ms
Forma de onda	Senoidal pura
Tomadas	4 -Padrão NBR 14136
Proteção	Sobrecorrente, Subtensão das baterias
Conector para bateria externa	Cabo com engate rápido de 8mm/ terminal olhal
Carregador de bateria	5A
Automatizador	1x 1/2 HP / 400W
Dimensões (C x L x A)	380 x 145 x 215 (mm)





CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Principais Características

- Indicado para condomínios e estabelecimentos comerciais
- Entrada de tensão AC: 110V/220 (chave seletora)
- Entrada de tensão DC: 12V
- Saída de tensão DC: 12V
- Conectores: Bornes para bateria e lâmpadas
- Autonomia de até 10 horas

A Central de Iluminação de Emergência PauloPort foi desenvolvida para alimentação de sistemas coletivos de iluminação de emergência em condomínios, comércios e estabelecimentos em geral. Todas as luminárias são conectadas à central, responsável pelo acionamento automático durante a interrupção da rede elétrica, além do gerenciamento da recarga e manutenção das baterias. Projetada para operação com bateria estacionária de 50Ah a 100Ah e lâmpadas de 12Vdc, proporciona autonomia de até 10 horas para iluminação de escadarias, corredores e áreas de atendimento. O sistema atende aos requisitos aplicáveis para projetos de segurança e iluminação de emergência utilizados em processos de AVCB.

Alta confiabilidade, autonomia e excelente custo-benefício em situações de falta de energia.

Especificações Técnicas

Potência	500 / 1000 Watts
Tensão de entrada AC	110/220V (chave seletora)
Tensão de entrada DC	12 V
Saída de tensão DC	12 V
Conectores	Bornes
Cabo para bateria	Bipolar de 8mm
Carregador de bateria	5A
Bateria	Estacionária 50 - 100Ah (Não Inclusa)
Dimensões (C x L x A)	260 x 210 x 180 (mm)
Peso	3Kg

